



STARTZILLA – новое поколение профессиональных литиевых пусковых устройств, революционных ввиду своей мощности, компактности и простоты использования.


ТИПЫ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

12V



ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1. ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

 Мощное электронное пусковое устройство с литиевыми аккумуляторами LiFePO4 для запуска легковых автомобилей, фургонов, небольших лодок, грузовых автомобилей и др. с напряжением электросистемы 12V

Пиковые пусковые токи:
Startzilla 4012 XT – 4000 A
Startzilla 9012 XT – 9000 A

Благодаря функции OVER RIDE запуск можно осуществлять даже в аварийных условиях с полностью разряженным аккумулятором или в случае его отсутствия

Аккумулятор (на основе технологии LiFePo4) Startzilla XT:
- на 100% безопасен
- имеет высокую стойкость к напряжению генератора
- отсутствие эффекта памяти
- скорость зарядки на 80% выше, чем у пускового устройства со свинцовыми аккумуляторами

2. ПОДАЧА ПИТАНИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ БАТАРЕИ



Стабильный источник питания при замене аккумулятора для сохранения настроек памяти автомобиля, обеспечивая постоянный ток до 100 A

3. ТЕСТЕР



- Startzilla XT осуществляет 3 типа тестов:
- Проверяет правильность работы цепи генератора автомобиля
- Проверяет пусковую способность аккумулятора (CCA)
- Измеряет уровень заряда аккумулятора

4. ИСТОЧНИК СВЕТА



Высокоэффективный светодиодный источник света освещает область подключения к аккумулятору

ОСОБЕННОСТИ

НАДЕЖНЫЙ КОРПУС

- Жесткий корпус, устойчивый к внешним воздействиям. Бамперы также выполняют функцию ручек для переноски

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И ПЫЛИ

- Корпус соответствует классу защиты IP43 и полностью защищён от попадания влаги и пыли

СКОРОСТЬ НАСТРОЙКИ

- LCD дисплей с подсветкой позволяет использовать устройство в любых условиях при минимальном освещении

МОБИЛЬНОСТЬ

- Устройство на 75% легче, в сравнении с традиционным стартером

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита от смены полярности, короткого замыкания, слишком высокого и низкого напряжения, перегрузки по току, перегрева, низкой температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	CODE	V _{PH} V (50-60Hz)	mAh	V	A ^{START MAX} A	Ah	IP	CM	kg
Startzilla 4012 XT	829527	100-240 / 1ph	15600	12	4000	150	IP43	15,5x23,4x31,8	3,4
Startzilla 9012 XT	829526	100-240 / 1ph	31200	12	9000	200	IP43	15,5x23,4x31,8	4,0